



PAVO série 'P'

montážní návod



| úvod a způsob použití |

Před použitím a instalací si prosím pozorně přečtete tento montážní návod a dodržujte uvedené pokyny. Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zániku záruky je zakázáno produkt používat v rozporu s tímto návodem a k jiným účelům, než je uvedeno. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace.

Jakékoliv zásahy do konstrukce výrobku a jeho elektrických součástí jsou zakázány!
Produkt je určen pouze pro osvětlení interiéru (vnitřní užití v suchém prostředí).

nebezpečí

Instalace vyžaduje napojení na elektrický kabel.

Před instalací vždy vypněte příslušným jističem přívod elektrického proudu do elektrického kabelu, na který bude svítidlo instalováno.

Instalaci a připojení k elektrické síti je oprávněna provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Výrobek může obsahovat malé součásti, a proto zabraňte manipulaci s výrobkem malým dětem. Hrozí nebezpečí vdechnutí či pozření.

| obsah balení |

svítidlo s baldachýnem (1 ks)

vrtací šablona (1 ks)

montážní návod (1 ks)

balení neobsahuje šrouby do zdi a hmoždinky

| parametry produktu |

rozměr svítidla (šxvxd): 100x30x1100 mm

rozměr baldachýnu (šxvxd): 200x32x300 mm

jmenovité napětí: 230 V

jmenovitý příkon: 30 W

světelný tok: 4060 lm/m

délka kabelu: 200 cm

hmotnost: 2,5 kg

stmívatelné: ne

změna chromatičnosti: ne

| recyklace |



zpětný odběr
elektroodpadu



komunální
odpad



zpětný odběr
elektroodpadu



komunální
odpad

| budete potřebovat |



tužka



šroub 4 mm (4 ks)




hmoždinka 6 mm (4 ks)



vrták 6 mm



šroubovák



aku vrtačka




štípací kleště

| postup |


1

Vypněte příslušný pojistkový jistič.




2

Přiložte vrtací šablonu ke stropu a tužkou zaznačte díry pro vrtání.




3

Vyvrtejte díry a použijte vhodné hmoždinky dle materiálu stropu.



4


Stropní kabeláž provlečte skrz plastový baldachýn a ten přišroubujte.




5

Propojte stropní kabeláž s kabely osvětlení:

1. odšroubujte zelený kryt na zdroji.






2. povolte šrouby svorek, dráty zasuňte pod ně a dotáhněte (N-modrá, L-černá/hnědá). Zakrytujte zelenou krytkou.



6 7 8




- 6** Pokud je potřeba, upravte délku závěsných lanek (lze zkrátit maximálně o 50 cm).




Odšroubujte matici (1) a povytáhněte vložku závitu (2). Lanko (3) potáhněte o požadovanou délku zkrácení a zajistěte šroubovací maticí, prozatím příliš neutahujte. Ujistěte se, že jste zkrátili lanka na obou stranách o stejnou délku a svítidlo je tak zavěšeno vodorovně. Nyní matici dotáhněte napevno pomocí kleští. Přebytky lanek uspořádejte do baldachýnu tak, aby nezasahovaly mimo prostor baldachýnu.

- 7** Nasuňte dřevěný baldachýn na plastovou část tak, aby se obě části magneticky spojily.



- 8** Zapněte příslušný pojistkový jistič.



| materiály a způsob údržby |

baldachýn (plastová část): PETG

baldachýn (dřevěná část): dřevo

stínidlo: dřevo

LED pásek: hliník, polykarbonát

Dřevo je ošetřeno olejem OSMO.

Otírejte vlhkým (dostatečně vyždímaným) hadříkem namočeným ve vodě s jemným čisticím prostředkem na mytí nádobí nebo mýdlem. Následně osušte suchým hadříkem.

PAVO série 'P'

ver. 01: 18.12.2023

výrobce: Oakrey s.r.o. | Štursova 600/71 | 61600 | Brno-Komín | CZE | IČO: 04901487 | info@oakrey.cz
eshop: www.hardware.cz | info@hardware.cz